

## Kit Bateria para Luminárias LED EV

100% portátil não energizado para Luminárias EV6000 e EV6500

O Kit Bateria para Luminárias LED EV permite que você alimente as luminárias de LED da Magnaflux® sem a necessidade de cabos ou energia elétrica. O Kit foi desenvolvido para alimentar os modelos EV6000 e EV6500.

Com um corpo de alumínio, uma alça reforçada para carregar e um clipe para o cinto, ele é extremamente leve, proporcionando conforto e praticidade durante o uso.



### BENEFÍCIOS

- As baterias estão protegidas em uma caixa de alumínio
- Grau de proteção IP68
- Autonomia de 8 horas contínuas com a lâmpada em uso
- Tempo de carga de 3 horas
- Controle inteligente de carga e descarga com BMS\*

BMS "Battery Management System" (sistema de gerenciamento de bateria)

### PROPRIEDADES DO PRODUTO

<b>Modelo</b>	Kit Bateria Luminária UV LED
<b>Tipo</b>	Íon-Lítio
<b>Tensão</b>	24Vdc
<b>Capacidade</b>	2,6Ah
<b>Autonomia</b>	8 horas contínuas
<b>Tempo de carga</b>	3 horas
<b>Peso</b>	0,85kg
<b>Dimensões</b>	A:60mm x L:110mm x C:100mm
<b>Grau de Proteção</b>	IP68
<b>Carregador</b>	Entrada 100-240Vac 50/60H, saída 29,4Vdc – 1A

### PEÇAS ADICIONAIS

Os modelos de fontes modificados devem ter o conector fêmea instalado na fonte e o conector macho no cabo da luminária. Esses conectores devem ser parte integrante do Kit Bateria.

### GARANTIA

Este equipamento possui garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor.

A Magnaflux irá providenciar o reparo e manutenção do equipamento durante o período da garantia de acordo com o Termo de Garantia Magnaflux, após avaliação e laudo da equipe técnica e constatação de defeito de material ou manufatura.

A Magnaflux mantém peças de reposição, suporte técnico local e assistência técnica permanente mesmo após o término do período da garantia.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Magnaflux: +55 11 5197-7500 ou contato@magnaflux.com

### CÓDIGO

049552160190000